

Speedbrite-Anleitung für 200SB

Für Gold-gefüllte, goldgefüllte Gegenstände, Gold, Gold statt Silber und die meisten Kostümgegenstände

INHALT:

Ionischer Schmuckreiniger – (200SB)
Isolierende Siebe – (SB200BS)
Deckel – (SB200LID)
Abnehmbarer Clip-Draht – (SBCLIPWIRE4MM)
Gem Sparkle Flüssigkonzentrat – (SBGS32) oder Trockenpulvermischung und leere Flasche – (SB32OZDPB)
Transformator (Schaltertyp 100V-240V) – (SBSW9VPS)
Edelstahlkorb für 200SB – (BASKET200)
Ringstange – (SBRB200309)
Detailreinigungsbürste – (SBBRU-1)
Anleitung, Einrichtungsseite und Garantiekarte.

Speedbrite-Anleitungsvideo auf YouTube; gib *Speedbrite-Ionenreiniger* in die Suchleiste oder auf unserer Website ein

www.speedbrite.com unten auf der Startseite stehen.

ARBEITSWEISE

- ◆ Stecken Sie den Transformator vor dem Einstecken in den Reiniger. Stecken Sie das Kabel des Clips in den Reiniger.
- ◆ Lass den blauen Bildschirm im Tank. Der Bildschirm schützt Gegenstände vor Erdung mit einer Metallplatte. **Stelle sicher, dass du das Gitter ersetzt, wenn es beim Reinigen des Geräts entfernt wurde.** Die richtige Platzierung befindet sich im Boden des Tanks **UNTER** dem Korb.
- ◆ Liquid Gem Sparkle ist einsatzbereit. Lockere Kappe an der Seite des Messfachs und achte darauf, dass der zweite Deckel fest sitzt. Drücke die Flasche so zusammen, dass die Flüssigkeit das Messfach auf die gewünschte Menge füllt. **Für 200 SB** verwenden Sie 2 Unzen flüssigen Gem Sparkle und füllen Sie den Reiniger mit Wasser bis knapp unter den inneren Rand. Wenn Sie mit trockenem Gem Sparkle geliefert werden, mischen Sie sowohl A- als auch B-Fläschchen in die leere Flasche und füllen Sie es mit Wasser, um ein 32oz-Konzentrat herzustellen. Verwenden Sie diese Mischung wie flüssiges Gem Sparkle.
- ◆ Legen Sie den Schmuck in den Korb und **befestigen Sie den Clip-Draht am Korb**. Oder hängen Sie die Gegenstände zum Reinigen an einen Ringstab und **befestigen Sie die Klammer an der Ringstange**. Drücken Sie den Knopf, um den Ionenzyklus zu aktivieren. Das Abschneiden erfolgt automatisch. Spülen Sie den Schmuck gründlich aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Wenn die Gegenstände weiter gereinigt werden müssen, ist es sicher, einen weiteren Zyklus zu verwenden.
- ◆ Die Indikatorleuchte zeigt, dass Elektrolyse Schaum erzeugt (kleine Blasen). Das Licht geht aus, wenn der Zyklus abgeschlossen ist, und geht wieder an, wenn der Knopf erneut gedrückt wird. Der Schaum bedeckt langsam die zu reinigenden Gegenstände. Die Verwendung des Korbs verringert den sichtbaren Schaum, aber die Gegenstände werden weiterhin gereinigt.
- ◆ Speedbrite-Reiniger werden nicht beheizt. In Turbo-Modellen hörst du ein leises Brummen vom Rührwerksmotor.
- ◆ **Reinigen Sie das Silber** 5-15 Sekunden, entfernen Sie den Clip-Draht und spülen Sie gründlich ab. Wenn es noch angelaufen ist, wiederholen Sie **das**. **Gold** darf den gesamten Zyklus etwa 52 Sekunden lang drin lassen. Entfernen Sie nach Abschluss des Zyklus und spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser. Der Ionenzyklus kann bei Bedarf wiederholt werden.

TIPPS FÜR EINE PROBLEMLOSE REINIGUNG

Es kann notwendig sein, mit einer weichen Bürste hinter Steinen zu bürsten. Steine leiten keinen Strom wie Metall. Gegenstände werden durch den Ionenzyklus entfettet, aber starker Schmutz und Seifenansammlung müssen gebürstet und abgespült werden.

Um die Lebensdauer des Clipdrahts zu verlängern, spülen Sie nach der Reinigung und halten Sie den Clipdraht aus der Lösung, indem Sie ihn am Rand des Korbs oder der Ringstange befestigen. (Clipdraht ist ein elektrisches Bauteil, das nicht in Lösung gelegt werden sollte.)

Für Silber wird eine kürzere Reinigungszeit empfohlen. (Einfach das Clipkabel abstecken und den Zyklus beenden lassen.)

Hämatit- und kupferhaltige Steine können sicher durch Einweichen gereinigt werden, ohne den Knopf zu drücken. Begrenzen Sie die Zeit in der Lösung für Steine, die in Öl eingeweicht wurden, um zusätzlichen Glanz zu erzielen. Sofern kein Korb verwendet wird, sollten silberne Stücke und feine Ketten sich im Tank nicht berühren. An der Stelle der Teile kann eine leichte Verdunkelung auftreten. Einige Lötstellen mit niedrigem Karat können dunkler werden. Reinigen Sie separat nach, um die Verdunkelung zu entfernen.

Du kannst auch mit etwas Silberpolitur abwischen und abspülen.

Die ionische Reinigung ist für die meisten Metalle außer Messing, Bronze und Kupfer wirksam. Das Reinigen dieser Gegenstände kann zu einer Verdunkelung anderer Metalle führen, die sich in derselben Schale befinden. Diese Gegenstände sollten getrennt gereinigt werden, und Schüssel, Korb und Bluescreen müssen nach der Verwendung gereinigt werden. Beginnen Sie nach der Reinigung mit einer frischen Lösung.

Die Haltbarkeit von Gem Sparkle Flüssigkonzentrat beträgt etwa 20 bis 24 Monate. Nach dieser Zeit ist der **Elektrolyt weiterhin wirksam**, aber die Farbe kann zu einem hellen Rosa verblassen. Das Lagern der Lösung in hellem Licht verblasst ebenfalls, aber es bleibt

Ein wirksamer Elektrolyt. Trocken GS kann nach der Zugabe von Wasser heller werden, wenn es innerhalb weniger Monate nicht verwendet wird. Elektrolyt ist weiterhin wirksam.

Beim Wechseln der Lösung sollten Sie die Bereiche von Knopf, Clipkabel und Buchse trocken lassen. Reiniger sollte nicht eingetaucht werden. Zum Reinigen gießen Sie die Lösung aus den gegenüberliegenden Drähten und Tasten. Das Reinigen von Sieb und Metallplatte verbessert die Leitfähigkeit. Stelle sicher, dass du den Sieb vor dem Nachfüllen austauschst.

Speedbrite-Reiniger werden empfohlen für die Verwendung wie vorgeschrieben bei den meisten Steinen, Diamanten und Perlen in Schmuckstücken (nicht in Strähnen). Befolgen Sie die empfohlenen Reinigungszeiten und begrenzen Sie die Reinigungszeit für behandelte Steine, Opale oder Perlen. Siehe die Website für eine Liste mit Empfehlungen zur Steinreinigung. Spülen Sie immer gründlich ab.

Silber, Roségold, vergoldet und mit Gold gefüllt benötigen besondere Aufmerksamkeit. Reinigen Sie nur 5–15 Sekunden, entfernen Sie den Clip-Draht und spülen Sie ab. Reinigen Sie erneut, wenn es noch angelaufen ist. Leicht angelaufenes Silber ist sofort frei von Anlaufen, sobald sich Schaum über dem Stück bildet. Allerdings kann Anlaufen auf Silber nicht vom Stück wegfliegen. Spülen und Polieren mit einem weichen Tuch entfernt diese gelöste Anlaufen leicht. Versuchen Sie, die Kette zu lösen und an einem Ende die Klammer zu befestigen. Ziehen Sie die Kette Stück für Stück durch die Lösung, bis sie vollständig gereinigt ist. Wiederholen Sie das bei Bedarf wieder.

Wenn verschiedene Metalle gleichzeitig gereinigt werden und unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Du solltest verschiedene Metalle und Größen trennen, um sicherzustellen, dass alles richtig gereinigt wird. Manche brauchen mehr Zeit, andere weniger.

Gegenstände, die mit Schwefelleber behandelt wurden, um das Aussehen zu verdunkeln, benötigen 5–10 Sekunden im Reiniger.

Überprüfen Sie alle 5 Sekunden das behandelte Item, um zu sehen, ob der natürliche Anlauf entfernt wurde und nicht der künstliche Anlauf.

Beim Reinigen von Silber wirst du einen Schwefelgeruch bemerken. Das ist normal. Wechsle die Lösung, wenn die Farbe orange, gräulich oder trüb wird. Die Verwendung einer sehr schmutzigen Lösung und das Ansammeln von Sedimenten unter dem blauen Bildschirm verringert das Reinigungsergebnis und in manchen Fällen kann der Anlauf wieder auf die zu reinigenden Stücke zurückgelagert werden. Wenn die Lösung im Gerät verdunstet, gib Wasser hinzu. (Wasserstand sollte immer nahe dem oberen Ende der Schüssel gehalten werden) **Je nach Wasserverhältnissen kann für eine optimale Reinigung etwas mehr Konzentration erforderlich sein. Das Zufügen von 1 Unze Gem Sparkle schadet den zu reinigenden Gegenständen nicht. Leitungswasser ist in den meisten Fällen in Ordnung.**

Schmuck, der seit Jahrzehnten sitzt, wird nicht sauber sein. Der Anlauf wurde im Laufe der Zeit auf das Stück gelegt und muss in mehreren Schichten entfernt werden. Dies erfordert mehrere Reinigungsarbeiten, je nachdem, wie viele Jahre es gedauert hat, bis die Anlaufschichten entstanden sind.

Halte den Transformator am Gerät eingesteckt, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist. Ein Überspannungstreifen wird empfohlen. Der Transformator, der an eine Steckdose angeschlossen ist und nicht an den Reiniger, könnte kurzschließen, wenn er Metall berührt. Bei kurzer Kontaktaufnahme blinkt die Warnleuchte, geht aber wieder an, wenn der Clip kein Metall mehr berührt. Du sparst Strom, wenn du den Transformator während Nichtbenutzung abziehst. Benutze nur einen Transformator mit Reiniger. Der Strom des gelieferten Transformators garantiert die beschriebenen Ergebnisse. **Die Verwendung eines anderen Transformators erlischt die Garantie und kann Gegenstände, die dem Ionenzyklus ausgesetzt sind, verdunkeln.**

GARANTIE

Speedbrite Ionic Cleaners sind garantiert ein Jahr lang ab dem Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern. Die Garantie ist erfallen, wenn das Reinigungssystem in irgendeiner Weise verändert, in Wasser getaucht oder nicht wie empfohlen verwendet wurde. Die Haftung von Speed Brite ist auf den Wert des Ionenreinigers unter Garantie beschränkt. Rückgabekarte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

ZU EUREN AKTEN

MODELL 200SB _____

KAUF DATE _____

GARANTIE RETURNED _____

Speedbrite, Inc., 1810 West Innes Street, Salisbury, N.C., 28144

1-800-438-2310

E-Mail info@speedbrite.com

www.speedbrite.com